

Numer 12/R55/01834

Miejscowość Kołobrzeg

Data 25-05-2012

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:  
Nazwa: zespół budynków wielorodzinnych  
Adres (Nr działki): Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej, gm. Kołobrzeg, działka numer 22/14, 27, 31/2, 55/1
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 370 kW  
W tym:  
złącze kablowe 1 - 94 kW  
złącze kablowe 2 - 92 kW  
złącze kablowe 3 - 92 kW  
złącze kablowe 4 - 92 kW
4. Miejsce przyłączenia:  
GPZ - Kołobrzeg VI DP [5010]  
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Grzybowo-Dźwirzyno [502]  
Stacja SN/nn Kołobrzeg Rybacka [50801]  
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Kołobrzeg Rybacka [50801]  
złącza kablowe
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:  
Nie dotyczy.
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:  
Nie dotyczy.
- 7.1.3. Urządzenia nn:  
W miejscach ogólnodostępnych przy projektowanych budynkach zabudować złącza kablowe - 4szt. (typ wg potrzeb). Projektowane złącza zasilic kablami o przekroju 4x240mm<sup>2</sup> z rozdzielnic 0,4kV stacji transf. "Kołobrzeg Rybacka" (wyprowadzić kabel ze stacji do złącza na bud. nr 1 i dalej do złącz na bud. 2, 3 i 4, a następnie wrócić kablem do stacji - pierścien, długość około 500m). Dodatkowo jako dowiązanie do stacji transf. "Kołobrzeg Solna" ułożyć kabel o przekroju 4x240mm<sup>2</sup> (długość około 300m) ze złącza na bud. nr 4 do szafki kablowej nr 41 zlokalizowanej u zbiegu ul. Jedności Narodowej i Solnej, który połączyć mufą z kablem zasilającym w/w szafkę kablową (240mm<sup>2</sup>), a szafkę kablową zlikwidować.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:  
Nie dotyczy.
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:  
Nie dotyczy.
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:  
Nie dotyczy.
- 7.1.7. Demontaże:  
Szafkę kablową nr 41 zlikwidować.
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:  
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje w/w ty od projektowanych złącz kablowych do obiektu przyłączonego przewodami o przekroju żył wg obliczeń.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  $\text{tg } \phi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:  
klatka schodowa lub korytarz budynku